

ВНУТРЕННЯЯ И КОНТРАЖУРНАЯ ПОДСВЕТКА

ВЫСОТА БОРТА	4 см.	5 см.	6 см.	8 см.	10 см.	Примечание	
СЕРИЯ Z / A							
Z1	между модулями	—	3 - 4 см	3 - 4 см	4 - 5 см	6 - 7 см	Глубже 100 мм расстановка на полную длину провода = 68 мм
	между центрами		6 - 7 см	7 - 8 см	8 - 9 см	8 - 9 см	
Z2	между модулями	—	—	4 - 5 см	5 - 6 см	5 - 6 см	Глубже 100 мм расстановка на полную длину провода = 131 мм
	между центрами			7 - 8 см	8 - 9 см	10 - 11 см	
Z3	между модулями	—	—	5 - 6 см	6 - 7 см	7 - 8 см	Глубже 100 мм расстановка на полную длину провода = 120 мм
	между центрами			11 - 12 см	12 - 13 см	13 - 14 см	
СЕРИЯ D							
D1	между модулями	2 - 2,5 см	3 - 3,5 см	—	—	—	использование только в узких и малых размеров световых элементах
	между центрами	~ 4 см	~ 5 см	—	—	—	
СЕРИЯ M							
M1	между модулями	3 - 4 см	4 - 5 см	5 - 6 см	6 - 7 см	6 - 7 см	Глубже 100 мм расстановка на полную длину провода = 80 мм
	между центрами	7 - 8 см	8 - 9 см	9 - 10 см	10 - 11 см	10 - 11 см	
M2	между модулями	3 - 4 см	4 - 5 см	6 - 7 см	8 - 9 см	11 - 12 см	Глубже 100 мм расстановка на полную длину провода = 154 мм
	между центрами	8 - 9 см	9 - 10 см	11 - 12 см	13 - 15 см	16 - 17 см	
M3	между модулями	3 - 4 см	4 - 5 см	6 - 7 см	9 - 10 см	13 - 14 см	Глубже 100 мм расстановка на полную длину провода = 155 мм
	между центрами	10 - 11 см	11 - 12 см	13 - 14 см	16 - 17 см	20 - 21 см	
M4	между модулями	—	—	—	13 - 14 см	13 - 14 см	Глубже 100 мм расстановка на полную длину провода = 150 мм
	между центрами	—	—	—	17 - 18 см	17 - 18 см	

ТОРЦЕВАЯ ПОДСВЕТКА

СЕРИЯ T							
T1	между модулями	—	—	—	4 - 5 см	4 - 5 см	шахматная установка в торец
	между центрами	—	—	—	~10 см	~10 см	

ВНЕШНЯЯ ТОЧЕЧНАЯ ПОДСВЕТКА

ВЫСОТА БУКВЫ	30-60 см	60-100 см	150-200 см	150-200 см	от 200 см	
PIXEL						
PIXEL 9 мм	1,5 - 2 см	2 - 2,5 см	2,5 - 3 см	3 - 4 см	4,5 - 5 см	для внешней установки. Макс. дистанция = 50 мм